

電話自動報警求救機

SS-110-4F / SS-110-8F(突出型)
SS-110-4FS / SS-110-8FS(埋入型)



SS-110-4F / 8F



SS-110-4FS / 8FS

功能特性：

所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 1 2 碼。

組 3 支求救電話，可合併為一組 6 支求救電話號碼，每組可輸入 24 碼，可撥國內外電話，行動電話及 BB CALL。

具 9 字 7 段顯示字幕，可顯示鍵盤輸入狀況，電話號碼可一目瞭然。

可透過電話，遠端遙控主機完成(1)防盜設定(2)解除(3)主機現況查詢。

二組錄音功能，可分別錄音 20 秒。

1 ~ 8 區觸發警報，可選擇使用 1 ~ 3 支電話(第一組放音)或 4 ~ 6 支電話(第二組放音)，且可合併撥號功能。

忙線／無人接線，6 0 秒撥號未成功／鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能。

設定／解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5 秒後自動設定。

8 區防盜迴路，採終端電組迴路、可區域設定解除，採 DIP SW 方式。

瓦斯、緊急 2 4 小時偵測(N O 迴路)。

八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源皆有 LED 燈號顯示狀況。

1 組 K E Y 外控鎖，可選擇 O N / O F F 型式及 P U S H 型式。

電話自動報警求救機

SS-110-4F / SS-110-8F(突出型)
SS-110-4FS / SS-110-8FS(埋入型)

1 組外接 L E D 設定指示燈。

LED 警報閃爍記憶功能。

一區來客報知功能。

4 * 4 碼密碼盤。

所有設定，皆有斷電記憶功能(免電池)。

可設定監聽／靜音模式。

1 組綜合警報乾接點輸出（可選擇 N C / N O 乾接點輸出）。

警報延遲工作時間（1~255 S E C）。

防盜設定／一區觸發延遲警報時間（0~255 S E C）。

預留蓄電池功能(含充電電路)。

外型尺寸：3 0 0 * 2 1 0 * 6 5 mm。

工作電壓 A C 1 1 0 V

1 組 D C 1 2 V 1 A 輸出。